

# funkwerk D11

## Le nouveau combiné d'affaires



### Particularités :

- ▶ Écran couleur brillant 2 pouces
- ▶ Mode veille de plus de 200 heures
- ▶ Guidage innovant des opérateurs avec une structure de menu intuitive
- ▶ Signalisation LED et compteur pour les événements non lus
- ▶ Croix de navigation ergonomique
- ▶ Touches Soft librement programmables
- ▶ Clavier Illuminé et résistant
- ▶ Accumulateur Lithium-ion interchangeable
- ▶ Prise de casque recouverte
- ▶ Fonction Easy Replacement

*Perfection redéfinie.*

# funkwerk D11

## Mobilité optimisée pour des utilisateurs exigeants

Le combiné funkwerk D11 redéfinit la téléphonie sans fil d'affaires et de confort : Les fonctions professionnelles de communication vocale et de messages, l'ergonomie avérée par la pratique et le guidage innovant des opérateurs sauront vous convaincre.

Le boîtier maniable résiste aisément, même aux situations les plus extrêmes. Le menu de navigation innovant avec une structure clair et des symboles intuitifs permettent un maniement aisé quotidien du funkwerk D11.

Le funkwerk D11 est le terminal idéal pour les systèmes de communication Integral et fairnet. Il supporte une utilisation dans divers lieux par la connexion automatique. En outre, grâce à la fonctionnalité universelle GAP, vous pouvez communiquer avec le funkwerk D11 sur presque tous les systèmes et les installations DECT.

### Données techniques du combiné DECT funkwerk D11

Radio standard :	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Gamme de fréquence :	1,88 ... 1,9 GHz
Puissance de transmission :	Valeur moyenne : 10 mW, valeur de pic : 250 mW
Dimensions :	141 x 46 x 20 mm 141 x 46 x 31 mm (avec clip)
Poids :	env. 121 g (avec accu et clip)
Volume sonore de la tonalité :	max. 96 dB (A) à 30 cm de la source*
Durée d'exploitation du combiné** :	Communication : jusqu'à 20 heures Veille : jusqu'à 200 heures
Charge :	env. heures pour un accu vide
Type d'accu :	Lithium-Ions, 1000 mAh
Température d'exploitation :	Combiné : -10 ... +55 °C Coque : +5 ... +40 °C
Température de stockage :	-25 ... +55 °C (stockage de courte durée, max. 1 mois) 0 ... +25 °C (max. 12 mois)
Température de transport :	-20 ... +60 °C (avec accu)
Variante de boîtier :	Noir : Réf. 5.010.761.000 (Set***) Gris clair : Réf. 5.010.762.000 (Set***)

### Accessoires pour le funkwerk D11

Chargeurs :	Desktop Charger funkwerk DC4 M
Accu de rechange :	Li-Ion, 1000 mAh
Poches :	divers modèles – Votre partenaire vous conseillera avec plaisir

\*) dépend de sonnerie

\*\*) à accu plein, dépendant de cessation de l'illumination d'écran

\*\*\*) incl. accu, chargeur et bloc d'alimentation



### MENU DE NAVIGATION INNOVANT

Le nouveau menu redéfini et la structure de menu logique permettent un maniement intuitif des nombreuses caractéristiques de confort.



### CARTE MEM

Le funkwerk D11 peut copier automatiquement des informations réseau et des données d'annuaire des générations de terminaux plus anciens à partir de la carte MEM sur les mémoires internes. Un changement de terminal est donc possible sans technicien.

**funkwerk**  
security communications

Funkwerk Security Communications GmbH  
Windmühlenbergstr. 20-22  
D-38259 Salzgitter

Téléphone : +49-5341 - 22 35-0  
Telefax : +49-5341 - 22 35-709  
www.funkwerk-sc.com

