

funktel FC5 S

High-End DECT-Personen-Notsignalgerät mit Alarmsensorik und präziser Ortung



FC5 S Medical

FC5 S

- Zertifiziert für gefährliche Arbeitsplätze gemäß DGUV 112-139 und DIN VDE V 0825-1
- Oben liegender Taster für Druckalarm 1 + 2, seitlicher Warnalarmtaster für Warnalarm 1 + 2
- Integrierte Alarmsensoren für Lage-, Abriss-, Verlust-, Ruhe- und Zeitalarm
- Hall-Sensor für Verlustalarm
- Lokalisierungsfunktion über integrierten induktiven Ortungsempfänger
- Ortung auch über Bluetooth-Ortungssender sowie DECT-Funkbasen
- Schutzklasse IP 65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Fallschutz für bis zu 1,8 Meter
- Wechselbarer Li-Ion-Akku, verschraubt, bis zu 200 Std. Standby
- Abriebfeste, beleuchtete Tastatur
- blue.tooth für Audio und Ortung
- abgedeckte Buchse für Audio-Zubehör
- HAC-kompatibel – keine Störgeräusche an analogen Hörgeräten
- Software-Update Over Air-Funktion in funkkel-DolP-Systemen



Unsere neuesten Security-Handsets für dedizierte Sicherheitsanforderungen

funktel FC5 S

Das professionelle DECT-Industrie-Handset mit PNA-Funktionen



Leistungsmerkmale

- High End-DECT-Personen-Notsignalgerät
- Robustes Gehäuse, getestet für Fallhöhen bis zu 1,8 m
- Beleuchtete Tastatur mit Steuerkreuz
- Hochwertige Akustik für Signalisierung und Freisprechen mit bis zu 98 dB (A)*
- Rote, eindeutig zu erreichende Notruftaste
- Seitliche frei belegbare Warnalarmtaste (z.B. stiller Alarm)
- Verlustalarm über Kordel-Abbrisskontakt und Hall-Sensor (Magnetkontakt in Tragetasche)
- Automatische Alarmierung über Sensoren (Ruhe-, Lage- und Zeitalarm mit Vor-Alarmierung)
- Fernwirk-Funktion: Auslösung von Szenarien oder Festrufen
- Audio-Schnittstellen: blue.tooth und Klinkestecker
- Vibrationsmelder
- Datenübernahme von Vorläufermodellen via MemCard

Lokalisierung/Zusatzfunktion

- Präzise Alarmort-Lokalisierung über induktive Ortungssender (IOS)
- Ortung über DECT-Funkbasen sowie über Bluetooth-Ortungssender

Optionales Zubehör

- Einzel- und 6-fach Ladeschale für Gerät oder Akku
- Einbau-Ladefach für Depot- und Schließfachanlagen
- USB-Programmier-Tool
- MemCard
- Tragezubehör und Taschen
- Headsets und Audiozubehör

Technische Daten DECT-Handset funktel FC5 S

Funktstandard:	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenzbereich:	1,88 ... 1,9 GHz
Sendeleistung:	Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW
Maße:	142 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)
Gewicht:	ca. 140 g (inkl. Akku und Klipp)
Display:	2" TFT, 64 k Farben, 176 x 220 Pixel
Tastatur:	Abriebfeste, beleuchtete Hardcaps mit Navigationskreuz und Softkeys
Adressbuch:	500 Einträge lokal, jeweils mit Name, 2 Rufnummern und Kommentar, zentrales Telefonbuch (systemabhängig)
Anruflisten:	Je 20 Einträge für abgehende, angenommene und verpasste Rufe
MemCard (optional):	MemCard-Steckplatz (kompatibel zu FC1 / FC4 / FC11, D3 / D11 und D5 / FC5)
Ruftonlautstärke:	max. 98 dB (SPL)*, mit Vibration
Betriebsdauer Handset**:	Sprechen: bis zu 20 Stunden Stand-by: bis zu 200 Stunden
Akkutyp:	Lithium-Ionen, 1200 mAh
Ladezeit:	ca. 4 Std. typisch, ca. 7 Std. bei leerem Akku
Betriebstemperatur:	Handset: -10 ... +55 °C Ladeschale: +5 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 0 ... +25 °C (max. 12 Monate)
Transporttemperatur:	-20 ... +60 °C (mit Akku)
Schutzklasse:	IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Lieferumfang:	Akku, MemCard, Ladegerät, Steckernetzteil, Klipp
Art.-Nr.	5.010.780.300 (grau) / 5.010.780.310 (Medical weiß)

Zubehör für funktel FC5 S

Wechselakku:	Li-Ion, 1200 mAh
Tragetaschen:	verschiedene Modelle – Ihr Partner berät Sie gern

*) Abhängig vom Klingelton

**) Bei vollem Akku, abhängig von den Systemeinstellungen sowie der Displaybeleuchtung

*) funktel empfiehlt Plantronics Explorer 55 und Sennheiser MB Pro 1.



Stabiler Klipp und separate Notruftaste

Mit dem stabilen, verschraubten Klipp hat das funktel FC5 S immer optimalen Halt. Die separaten Tasten für Notfall und Warnalarm erhöhen das Sicherheitsniveau signifikant.



MemCard

Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer Gerätegenerationen werden von der SIM-Karte (optional) automatisch in den internen Speicher kopiert. Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne Technikereinsatz einfach möglich.



funktel GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax: +49 - 53 41 - 22 35-709
www.funktel.com