

funkwerk FC4 Medical

Il DECT per ambienti ospedalieri



Caratteristiche principali:

- ▶ Logo personalizzato dell'ospedale visualizzato sul display
- ▶ Superficie antibatterica, impedisce efficacemente la formazione di germi
- ▶ Grazie alla sua struttura resistente l'apparecchio è protetto da cadute accidentali
- ▶ Protetto contro i getti d'acqua e la polvere grazie alla classe di protezione IP 65
- ▶ Concezione moderna dell'apparecchio con display a colori e tasti retroilluminati
- ▶ Hotkeys per la rubrica telefonica locale con 500 immissioni e spegnimento temporaneo della suoneria
- ▶ Elenco delle chiamate senza risposta, chiamate ricevute con data e ora ed anche ripetizione della selezione, ciascuno con 20 immissioni
- ▶ 20 suonerie MIDI e 10 toni di segnalazione
- ▶ Volume fino a 100 dB(A)
- ▶ Altoparlante per viva voce
- ▶ Segnalazione individuale per chiamate interne, esterne e messaggi (tipo di tono, volume, durata, vibrazione)
- ▶ Batteria di ricambio ricaricabile agli ioni di litio, gestione moderna della batteria per un prolungamento della vita della stessa
- ▶ MemCard (scheda SIM) necessaria per tutti i parametri dell'apparecchio, rubrica telefonica, elenco chiamate e per messaggi, semplice sostituzione del telefono senza perdita di dati



funkwerk FC4 Medical

Portatile DECT per ambienti ospedalieri

Il portatile DECT funkwerk FC4 Medical è stato realizzato specificamente per essere utilizzato nel campo ospedaliero. Per migliorare le caratteristiche igieniche, le superfici sono provviste di uno strato di materiale sintetico antimicrobatterico*. Tutte le parti esterne sono molto resistenti ai disinfettanti più comuni.

Il FC4 Medical, nonostante il suo basso peso, grazie alla sua esile forma, il display ben leggibile e la tastiera ergonomica lo rendono un telefono adatto all'uso quotidiano. Per soddisfare le elevate esigenze meccaniche quotidiane degli ambienti ospedalieri, nella realizzazione del portatile è stata posta grande attenzione alla robustezza e alla resistenza a molteplici sollecitazioni.

La clip garantisce al telefono una buona tenuta anche nelle sottili tasche del camice. Se ciononostante il telefono dovesse cadere o entrare in contatto con l'acqua, la meccanica robusta e l'alloggiamento isolante impediscono efficacemente guasti all'elettronica.

Il FC4 Medical può essere utilizzato in tutti i sistemi DECT a standard GAP/CAP e su tutti gli impianti DECT Integral.

*) certificazione TÜV in preparazione



Funkwerk Security Communications GmbH
John-F.-Kennedy-Strasse 43-53
D-38228 Salzgitter

Telefono: +49-5341 - 22 35-0
Fax: +49-5341 - 22 35-709

www.funkwerk-sc.com



Dati tecnici del cordless DECT funkwerk FC4 Medical

Dimensioni:	Misure (A x L x P, in mm)	ca. 141 x 47 x 20 (con clip* ca. 141 x 47 x 30)
	Peso (con accumulatore)	ca. 106 g (con clip* 113 g)
Classe di protezione e temperature:	Classe di protezione IP:	IP65 (protetto contro i getti d'acqua e la polvere)
	Temperature:	funzionamento: -10 ... +55 °C durante la carica: +5 ... +40 °C stoccaggio (per breve tempo): -25 ... +55 °C
Alimentazione:	Batteria ricaricabile sostituibile agli ioni di litio	650 mAh
	Tempo di ricarica	ca. 5 ore
Durata dell'accumulatore:	Standby:	fino a 150 ore**
	Conversazione continua	fino a 17 ore**
Frequenze DECT™	Campo di frequenza	1,88 ... 1,9 GHz
	Potenza di trasmissione	valore medio 10mW valore di punta 250 mW
Acustica	Segnalazione acustica	fino a 100 dB(A) *** a 30 cm di distanza
	Altoparlante	sul retro
	Viva voce	ottima comprensione acustica
	Vibrazione	in aggiunta o segnalazione silenziosa
Memoria	MemCard (scheda SIM)	128 kB per la rubrica telefonica, elenco delle chiamate non risposte e chiamate ricevute e per tutti i dati del telefono

Accessori per funkwerk FC4 Medical

Caricabatteria e accumulatori	Caricabatteria singolo DC4 standard con alimentatore Caricabatteria confort DC4 plus (per la carica di 2 accumulatori) con alimentatore Accumulatore di ricambio
Custodie	Custodia in pelle, Custodia con aggancio a cintura Borsa protettiva, chiusa, con finestra
Software	Tool per Mem-Card per Windows2003, XP e Vista con lettore di schede con interfaccia USB

*) Accessori

***) Con / senza illuminazione a riposo del display

****) In base al tipo di suoneria selezionata, quindi adatto anche per ambienti rumorosi



Mem-Card (Scheda SIM)

Tutti i dati di registrazione sul sistema Dect, le impostazioni, le personalizzazioni, le liste chiamate e i messaggi archiviati vengono memorizzati su una scheda di memoria separata da dove possono essere spostati comodamente su un altro portatile.