

funktel FC5 / FC5 Medical

Das robuste Industrie-DECT-Handset



- Schutzklasse IP 65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Fallschutz für bis zu 1,8 Meter
- Professionelle Akustik: Optimiert auch für laute Umgebungen (Ohrhörer und rückwärtiger Lautsprecher)
- MemCard-Steckplatz zur Übertragung sämtlicher Einstellungen bei Gerätetausch
- Wechselbarer Li-Ion-Akku, verschraubt, bis zu 200 Std. Standby
- Abriebfeste, beleuchtete Tastatur
- Navigationskreuz und programmierbare Softkeys
- Brillantes 2-Zoll-Farbdisplay
- Signal-LED und Zähler für ungelesene Ereignisse
- blue.tooth für wireless Audio-Zubehör
- abgedeckte Buchse für Audio-Zubehör
- Software-Update Over Air-Funktion in funktel-DolIP-Systemen

FC5 Medical

FC5

Das professionelle DECT-Handset:
Innen neu, außen perfekt.



funktel FC5 / FC5 Medical

Handlich, ergonomisch, robust



■ Mit dem funktel FC5 erhalten Anwender das perfekte Industrie-Handset für den rauen Alltag: Handlich, komfortabel, robust und langlebig – auch in industrieller Umgebung. Ob professionelle Sprach- und Messaging-Funktionen, ausgefeilte Ergonomie oder innovative Benutzführung: Das funktel FC5 überzeugt auf ganzer Linie.

Das stabile Industriegehäuse des funktel FC5 liegt perfekt in der Hand und übersteht auch stärkere Belastungen oder Stürze aus größerer Fallhöhe (getestet bis 1,80 m). Dank garantierter Schutzklasse IP 65 ist das funktel FC5 für einen Einsatz im Freien und in rauen Industrieumgebungen geeignet. Der stabile Gürtelclip sorgt für sicheren Halt und hohen Tragekomfort. Das brillante 2-Zoll-Display besticht durch kristallklare Darstellung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Dazu sorgt die Bedienlogik mit klaren Symbolen für intuitive Bedienung ohne Rätsel. Der starke Vibrationsmelder für Gefahrenmeldungen und die separate Notruftaste gewährleisten dabei höchste Funktionalität im Betriebsalltag.

Das funktel FC5 unterstützt sämtliche Leistungsmerkmale von Integral- und funktel-Kommunikationssystemen. Beim Gerätetausch werden sämtliche Einstellungen automatisch via die MEM-Card von funktel-Handsets der Serien FC1 / FC4 / FC11 oder D3 / D11 übertragen.

HAC-Kompatibilität mit allen analogen Hörgeräten, Hands-Free-Telefonie⁺ über blue.tooth, Headset-Buchse, der hochwertige Ohrhörer und der leistungsfähige Lautsprecher auf der Rückseite: Mit dem funktel FC5 telefonieren Sie immer in höchster Audio-Qualität – auch in lauten und anspruchsvollen Situationen.

⁺) funktel empfiehlt Plantronics Explorer 55 und Sennheiser MB Pro 1.

Technische Daten DECT-Handset funktel FC5

Funktstandard:	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenzbereich:	1,88 ... 1,9 GHz
Sendeleistung:	Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW
Maße:	142 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)
Gewicht:	ca. 130 g (inkl. Akku und Klipp)
Display:	2" TFT, 64 k Farben, 176 x 220 Pixel
Tastatur:	Abriebfeste, beleuchtete Hardcaps mit Navigationskreuz und Softkeys
Adressbuch:	500 Einträge lokal, jeweils mit Name, 2 Rufnummern und Kommentar, zentrales Telefonbuch (systemabhängig)
Anruflisten:	Je 20 Einträge für abgehende, angenommene und verpasste Rufe
MemCard:	MemCard-Steckplatz (kompatibel zu FC1 / FC4 / FC11 D3 / D11 und D5 / FC5)
Ruftonlautstärke:	max. 98 dB (SPL)*, mit Vibration
Betriebsdauer Handset**:	Sprechen: bis zu 20 Stunden Stand-by: bis zu 200 Stunden
Akkutyp:	Lithium-Ionen, 1200 mAh
Ladezeit:	ca. 4 Std. typisch, ca. 7 Std. bei leerem Akku
Betriebstemperatur:	Handset: -10 ... +55 °C Ladeschale: +5 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 0 ... +25 °C (max. 12 Monate)
Transporttemperatur:	-20 ... +60 °C (mit Akku)
Schutzklasse:	IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Lieferumfang:	Akku, MemCard, Ladegerät, Steckernetzteil, Klipp
Art.-Nr.	5.010.780.200 (grau) / 5.010.780.210 (Medical weiß)

Zubehör für funktel FC5

Wechselakku:	Li-Ion, 1200 mAh
Tragetaschen:	verschiedene Modelle – Ihr Partner berät Sie gern

^{*}) Abhängig vom Klingelton

^{**}) Bei vollem Akku, abhängig von den Systemeinstellungen sowie der Displaybeleuchtung



Stabiler Klipp und seitliche Notruftaste

Safety first: Mit dem stabilen, verschraubten Klipp hat das funktel FC5 immer optimalen Halt. Die separate Notruftaste erhöht das Sicherheitsniveau signifikant.



MemCard

Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer Gerätegenerationen werden von der MemCard automatisch in den internen Speicher kopiert. Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne Technikereinsatz einfach möglich.



funktel GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax: +49 - 53 41 - 22 35-709
www.funktel.com